

# Magazyn energii SolarEdge Home 48V

## Europa

BAT-05K48



## Zoptymalizowane rozwiązanie do magazynowania energii dla falowników trójfazowych SolarEdge Hub i Wave dla gospodarstw domowych

- / Magazyn energii po stronie DC zapewniający kompleksową wydajność systemu oraz wytwarzanie większej ilości energii możliwej do magazynowania i wykorzystywania w ramach instalacji podłączonych do sieci oraz na potrzeby zasilania awaryjnego
- / Płynna integracja z całym ekosystemem SolarEdge Home, tworząc jeden obiekt objęty gwarancją, pomocą i wsparciem szkoleniowym w celu uproszczenia procesów logistycznych oraz obsługi
- / Unowocześnione funkcje bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony magazynu energii
- / Skalowalne rozwiązanie umożliwiające łączenie wielu modułów magazynu energii na jeden falownik w celu zwiększenia pojemności (do 23 kWh)
- / Monitorowanie wszystkich urządzeń fotowoltaicznych, magazynowania energii, ładowania pojazdów elektrycznych oraz urządzeń inteligentnych, jak również zarządzania nimi za pomocą jednej aplikacji w celu optymalizacji produkcji energii, konsumpcji i zasilania awaryjnego\*
- / Prosta instalacja typu plug and play z automatyczną konfiguracją w oparciu o aplikację SetApp

\* Zastosowania na potrzeby zasilania awaryjnego podlegają wymogom lokalnych przepisów i mogą wymagać użycia dodatkowych elementów i uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

# / Magazyn energii SolarEdge Home 48V

## Europa

### BAT-05K48

BAT-05K48 <sup>(1)</sup>		JEDN.
<b>SPECYFIKACJA MODUŁU MAGAZYNU ENERGII</b>		
Dostępna energia (100% głębokości rozładowania)	4600	Wh
Ciągła moc wyjściowa (ładowanie/rozładowanie) – dla jednego modułu	2825/4096	W
Ciągła moc wyjściowa (ładowanie/rozładowanie) – dla wielu modułów	5000/5000	W
Maksymalna sprawność cyklu	>94.5	%
Gwarancja <sup>(1)</sup>	10	lat
Zakres napięcia	44.8 – 56.5	V DC
Złącza komunikacyjne	RS485 między modułami, magistrala CAN do falownika	
Liczba modułów na falownik	Do 5 połączonych w układzie równoległym	
Typ akumulatora	Litowo-jonowy	
Obsługiwane falowniki	<a href="https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-pl.pdf">https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-pl.pdf</a>	

<b>ZGODNOŚĆ Z NORMAMI</b>		
Bezpieczeństwo (na poziomie ogniwa)	IEC62619, UN38.3, UL9540A	
Bezpieczeństwo (na poziomie modułu)	UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62040-1, VDE-AR-E 2510-50 <sup>(2)</sup>	
EMC	IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-4, 61000-3-12	

<b>SPECYFIKACJA MECHANICZNA</b>		
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	540 x 500 x 240	mm
Masa	54.7	kg
Montaż	Stojak i uchwyt ścienny	
Temperatura pracy <sup>(4)</sup> rozładowanie/ładowanie	Od -10 do +50	°C
Temperatura przechowywania (12 miesięcy pomiędzy kolejnymi procesami ładowania)	od -10 to +45	°C
Maksymalna wysokość	2000	m
Zabezpieczenie obudowy	IP65 / NEMA 3R – wewnątrz i na zewnątrz (ochrona przed wnikaniem wody i kurzu)	
Chłodzenie	Swobodne konwekcyjne	
Emisja hałasu (w odległości 1 m)	<25	dBA

(1) Specyfikacja dotyczy nr części „BAT-05K48S0B-01”

(2) Szczegóły gwarancji zostały przedstawione w treści ograniczonej gwarancji domowego magazynu energii SolarEdge.

(3) Projektowana zgodność z VD-AR-E-2510-50.

(4) Obowiązuje redukcja mocy. Informujemy, że obsługa magazynu energii SolarEdge Home w skrajnych temperaturach przez dłuższy czas może spowodować unieważnienie gwarancji. Więcej szczegółów można znaleźć w ograniczonej gwarancji magazynu energii SolarEdge Home.

## MAGAZYN ENERGII SOLAREEDGE HOME – AKCESORIA (DO ZAKUPU ODDZIELNIE)

OPIS	NR CZĘŚCI
Akcesoria dla magazynu energii, pokrywa górna (wymagana 1 na wieżę)	IAC-RBAT-5KMTOP-01
Akcesoria dla magazynu energii, zestaw przewodów do łączenia magazynu energii z falownikiem Hub (PN SE*K-RWB48)	IAC-RBAT-5KCINV-01
Akcesoria dla magazynu energii, zestaw przewodów do łączenia magazynu energii z falownikiem Wave (PN SE*K-RWS)	IAC-RBAT-5KCINV-02
Akcesoria dla magazynu energii, zestaw przewodów do łączenia magazynu energii z magazynem energii	IAC-RBAT-5KCBAT-01
Akcesoria dla magazynu energii, zestaw przewodów do łączenia wież	IAC-RBAT-5KCTOW-01
Stojak (opcjonalny)	IAC-RBAT-5KFSTD-01
Akcesorium 10 * Dodatkowy zestaw złączy do połączeń „magazyn energii do falownika”, niskonapięciowy magazyn energii SolarEdge Home	IAC-RBAT-5KCNCT-01
Akcesorium 10 * Dodatkowy zestaw złączy do połączeń „wieża do wieży”, niskonapięciowy magazyn energii SolarEdge Home	IAC-RBAT-5KCNCT-02